


Notice : pièges termites



détecteur pour sol



détecteur et cordonnet



Clé d'ouverture du détecteur termites

La station piège est constituée de deux disques en Pvc qui s'emboîtent l'un dans l'autre destinée à être utilisées comme détecteur termites Sols, murs ou cordonnets.

Il est impératif d'éliminer en extérieur comme en intérieur toute présence d'humidité faute de quoi l'élimination des termites ne pourra être que partielle voir inefficace.

Éliminer en extérieur toutes les souches, les branches ou palettes jonchant le sol...

Les stations pièges ne sont efficaces que sur les termites dits sous-terrains et non pas sur les termites dits de bois sec. Pour s'assurer du type de termites mis en cause dans votre propriété, faites intervenir un diagnosticien ou expert en état parasitaire (voir annuaires)

Mode d'emploi : STATIONS DETECTION TERMITES

SOLS : À l'aide de la clé fournie avec le colis, ouvrez le détecteur et insérez le batonnet dans le trou central pour utilisation dans le sol. À l'aide d'un marteau ou similaire enfoncez le pieu dans le sol.

Il est conseillé de les placer à UN mètre de la construction à protéger, espacés de TROIS mètres en périphérie du bâtiment. Repérer les emplacements à l'aide d'un piquet pour mieux les retrouver au milieu de la végétation...

MURS : Pour utiliser le détecteur sur cloisons ou sur les murs intérieurs ou extérieurs vous avez le choix de le fixer à l'aide de chevilles et vis ou avec de la colle sur les murs, aux endroits où a été constaté la présence de termites et de préférence sur les montants en bois (Plinthes, huisseries...). À l'aide d'une perceuse, faites une cavité de façon à inclure dans le mur le pieu livré avec le piège en l'ajustant à l'épaisseur du mur ou de la cloison.

CORDONNETS : Poser le détecteur sur le cordonnet en le faisant passer par les deux ouvertures prévues à cet effet. À l'aide d'un cutter, couper le cordonnet termites aux extrémités sans l'aplatir en laissant quelques millimètres de cordonnets à l'intérieur du boîtier de façon à permettre aux termites de circuler directement dans le détecteur.

VERIFICATIONS PÉRIODIQUES :

Il est conseillé de vérifier tous les 3 ou 4 mois la présence ou l'absence de termites. En cas de présence de termites dans la station remplacer le piège de détection par une station curative (partie supérieure seulement).

STATIONS CURATIVES :

À l'aide de la clé, désolidarisez le couvercle partie supérieure du piège et le remplacer par la station curative.

